**Toute gamme**

AIDE A L'INSTALLATION : *Choisir la bonne section de câble et le bon calibre de protection de la chaudière*

*Gamme résidentielle* : Monophasé 230V / Triphasé 400V + N

**Sections données à titre indicatif pour des câbles en cuivre.**

**Toute intervention sur la chaudière doit être effectuée hors tension par un technicien qualifié**
**L'interrupteur marche/arrêt de la chaudière ne coupe que le circuit de commande.**
**Le raccordement électrique doit être effectué par un technicien qualifié et respecter les normes d'installations en vigueur (NF C 15-100). Les sections de câbles données ci-dessous ne sont qu'indicatives. Elles sont à valider par une note de calcul réalisées par un technicien qualifié.**

- Disjoncteur de courbe C
Différentiel de type A ou AC – 30mA ou 10 mA

| *Puissance (kW)* | *I-Mono ~**230V** (A)* | *Section Mini mm²* | *CALIBRE PROTECTION BIPOLAIRE (A)* | *I-Tri par phase ~**400V +N** (A)* | *Section Mini mm²* | *CALIBRE PROTECTION TETRAPOLAIRE (A)* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | 13 | **3 x 6** | **20** | **4** | **5 x 2.5** | **10** |
| **4** | 17 | | | **6** | | |
| **6** | 26 | | **32** | **9** | **5 x 4** | |
| **7** | 30 | | | **10** | | **16** |
| **7,5** | 33 | **3 x 10** | **40** | **11** | | |
| **8** | 35 | | | **12** | | |
| **9** | 39 | | | **13** | | |
| **10** | 44 | | **50** | **15** | **5 x 6** | **20** |
| **10,5** | 46 | **3 x 16** | | **16** | | |
| **11,5** | 50 | | **63** | **16,5** | | |
| **12** | 52 | | | **17** | | |
| **13,5** | 59 | | | **19,5** | | |
| **14** | 61 | | | **20** | | **25** |
| **15** | 65 | | **80** | **22** | | |
| **16** | 69 | | | **23** | | |
| **16,5** | 72 | **3 x 25** | | **24** | | |
| **18** | 78 | | | **26** | **5 x 10** | **32** |
| **21** | | | | **30** | | |
| **24** | | | | **35** | | **40** |
| **27** | | | | **39** | | **40** |
| **30** | | | | **44** | | **50** |
| **33** | | | | **48** | **5 x 16** | **50** |
| **36** | | | | **52** | | **63** |
| **40** | | | | **58** | | **63** |
| **42** | | | | **61** | | **63** |
| **45** | | | | **65** | | **80** |
| **48** | | | | **70** | | **80** |



FAQ